



## FlexPDU et PDU de dérivation d'entretien d'Eaton

Eaton offre cinq fonctions différentes pour les solutions de distribution électrique sur bâti. Deux de ces fonctions, FlexPDU et Maintenance Bypass PDU, ont été créées en tant qu'accessoires spécifiques à certains de nos ASC. Ces deux unités offrent la flexibilité des connexions pour répondre aux exigences des architectes de centres de données d'aujourd'hui.

L'unité de dérivation d'entretien (MBP) HotSwap permet un remplacement facile de l'ASC sans interruption de la charge. Le MBP HotSwap est idéal pour l'échange d'un appareil ou l'entretien d'une ASC. Pour plus de commodité, le MBP HotSwap offre deux types de prises : 5-15R ou 5-20R.

Le modèle FlexPDU est une unité de distribution d'énergie de base livrée avec un cordon court permettant un montage facile. Il est disponible avec des prises de sortie 5-15R, 5-20R ou L5-20R, pour une connexion à une large gamme d'équipement.

Ces deux options facilitent le déploiement, même dans les environnements restreints. Vous disposez d'une variété d'options de montage, y compris le montage sur le dessus et sur le côté.

### Caractéristiques

- Le MBP HotSwap assure la continuité du service pendant la maintenance ou la mise à niveau de l'ASC
- Les deux unités offrent des connexions à tous les types d'équipement
- Facilite l'installation grâce à des options de montage flexibles
- Profondeur minimale qui s'adapte à la plupart des contraintes d'espace



**PDU flexible à montage latéral**



**Montage horizontal supérieur avec ASC sur tour FlexPDU avec ASC 2U**



**MBP HotSwap montés sur bâti FlexPDU**



**Montage vertical sur le dessus à l'horizontale dans le bâti FlexPD**

## FLEXPDU MODELS

Numéro du catalogue	Numéro de modèle	Prise d'entrée	Disjoncteur	kW max.	Fonction	Cordon (pi)	Orientation	Prises	Dimensions (H x L x P, po)
EFLXL1500R-PDU1U	58015	5-15P	Aucun	1,44	BA	3	1U	(12) 5-15R	1,7 x 19,0 x 2,4
EFLXL2000R-PDU1U	58020	5-20P	Aucun	1,92	BA	3	1U	(12) 5-20R	1,7 x 19,0 x 2,4
EFLXL2000R-PDU1UL	58021	5-20P	Aucun	1,92	BA	3	1U	(5) L5-20R	1,7 x 19,0 x 3,0
EFLXI3000R-PDU1UIEC	68438	Entrée C20	(2) 20A	3,33	BA	3	1U	(12) C13, (1) C19	1,7 x 19,0 x 2,4

## MODÈLES HOTSWAP

Numéro du catalogue	Numéro de modèle	Prise d'entrée	Disjoncteur	kW max.	Fonction	Cordon (pi)	Orientation	Prises	Dimensions (H x L x P, po)
EHBPL1500R-PDU1U	58115	5-15P	None	1.44	BA	8	2U	(6) 5-15R	2,1 x 17,3 x 3,8
EHBPL2000R-PDU1U	58120	5-20P	None	1.92	BA	8	2U	(6) 5-20R	2,1 x 17,3 x 3,8
EHBPL3000R-PDU1U	58130	L5-30P	(2) 20A	2.88	BA	3.3	2U	(5) 5-20R	2,1 x 17,3 x 3,8

## MATRICE DE COMPATIBILITÉ POUR LES ASC MONTÉES SUR BÂTI\*

Valeur nominale de la fiche/ampérage du FlexPDU	Modèle ASC (Amérique du Nord seulement)	Montage sur bâti
15A	Eaton 5P 1U UPS, 550, 750, 1000 and 1500 VA	✓
	Eaton 5P 2U UPS, 1500, 2200 and 3000 VA	✓
	Eaton 5) 2U Compact UPS, 750, 1000 and 1500 VA	✓
	Eaton 5PX UPS, 1000 and 1500 VA	✓
	Eaton 9PX UPS, 700, 1000 and 1500 VA	✓
20A	Eaton 5PX UPS, 2200 VA	✓
	Eaton 9PX UPS, 2000 VA	✓

\*Pour les modèles de tour, tous les FlexPDU peuvent être montés au mur.

\*\*Montage arrière disponible sur les modèles 3U seulement.

Capacité nominale de la fiche/amplificateur MBP HotSwap	Modèle ASC (Amérique du Nord seulement)	Montage sur bâti
15A	Eaton 5P UPS, 550, 750, 1000 and 1500 VA	✓
	Eaton 5P 2U UPS, 1500, 2200 and 3000 VA	✓
	Eaton 5P 2U Compact UPS, 750, 1000 and 1500 VA	✓
	Eaton 5PX UPS, 1000 and 1500 VA	✓
	Eaton 9PX UPS, 700, 1000 and 1500 VA	✓
20A	Eaton 5PX UPS, 2200 VA	✓
	Eaton 9PX UPS, 2000 VA	✓
30A	Eaton 5PX UPS, 3000 VA	✓
	Eaton 9PX UPS, 3000 VA	✓

\*Pour les modèles de tour, tous les MBP HotSwap peuvent être montés au mur.

\*\*Montage arrière disponible sur les modèles 3U seulement.

Pour interagir avec la FlexPDU et le PDU de dérivation d'entretien, veuillez consulter le site suivant : [Eaton.com/epdu](http://Eaton.com/epdu)

**Eaton**  
1000 Eaton boulevard  
Cleveland (Ohio) 44122  
États-Unis  
Eaton.com

©2021 Eaton  
Tous droits réservés,  
Imprimé aux  
États-Unis  
Publication n° BR155033FC / GG  
Mars 2021

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques de commerce  
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour obtenir  
les dernières informations concernant  
nos produits et notre soutien.

