



PRIVATE ONE


Programmierung der
RFID-Karte

1 Hinzufügen einer MASTER-Karte

Die MASTER-Karte dient als Programmierkarte für die Benutzer.

Die Ladesäule wird mit einer MASTER-Karte geliefert. Falls die Karte verloren geht, kann sie mit den folgenden Schritten neu programmiert werden:

- Öffnen Sie die Ladesäule gemäß den Angaben im Bedienerhandbuch.
- Drücken Sie den Knopf auf der Oberseite des GMCU für 2 Sekunden bis zwei blauen Linien auf dem LED-Bildschirm erscheinen.



- Auf dem LED-Bildschirm werden zwei blaue Linien angezeigt, d. h. die Ladesäule befindet sich im Lesemodus.
Halten Sie die neue MASTER-Karte vor den Leser. Wenn die Karte korrekt hinzugefügt wurde, sind zwei kurze Pieptöne zu hören. Wenn kein Ton zu hören ist den Vorgang wiederholen
- Schließen Sie die Ladesäule gemäß den Angaben im Bedienerhandbuch.

2 Ändern einer Benutzerkarte

Halten Sie die MASTER-Karte vor den Kartenleser.

Auf dem LED-Bildschirm werden zwei blaue Striche angezeigt. Dieser Modus bleibt 10 Sekunden lang aktiv (innerhalb dieser 10 Sekunden kann man mehrere Karten hinzufügen oder löschen).



Eine Karte hinzufügen: Halten Sie die Karte vor den Leser. Sobald die Karte hinzugefügt wurde, sind zwei kurze Pieptöne zu hören.

Eine Karte entfernen: Halten Sie eine bereits erfasste Karte vor den Leser. Zur Bestätigung der Löschung ist ein langer Piepton zu hören.